


# CROLL

CROLL 12W 140MM



## D I M E N S I O N E S



## D E S C R I P C I Ó N

Cabezal cilíndrico led COB con driver dimerizable incorporado.  
Regulación: Basculación 90° y giro 360°

## I N F O R M A C I Ó N    T É C N I C A

|         |          |
|---------|----------|
| CRI     | -        |
| IP      | 20       |
| IK      | -        |
| CLASE   | I        |
| TENSIÓN | 220-240  |
| UGR     | -        |
| SDCM    | -        |
| R9      | -        |
| LED     | CHIP COB |

## I N F O R M A C I Ó N    G E N E R A L

|             |           |
|-------------|-----------|
| USO         | Interno   |
| SUPERFICIE  | -         |
| ILUMINACIÓN | Directa   |
| MEDIDAS     | Ø52x140mm |
| CUT OUT     | -         |
| PESO (KG)   | 0.29      |
| REGULACIÓN  | -         |
| COLOR       | -         |

| LED      | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO   | EFICIENCIA | DIM        | DRIVER               | ARTÍCULO        |
|----------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|----------------------|-----------------|
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 2700      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2121.03 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 2700      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2121.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 3000      | 934 lm  | 77 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2021.03 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 3000      | 934 lm  | 77 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2021.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 4000      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2421.03 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 2700      | 989 lm  | 82 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2123.03 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 2700      | 989 lm  | 82 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2123.06 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 3000      | 1047 lm | 87 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2223.03 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 3000      | 1047 lm | 87 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.2223.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 2700      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.3123.03 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 2700      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.3123.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 3000      | 1006 lm | 83 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300 | 07.AA36.3023.03 |

| LED      | POTENCIA | ÁNGULO | COLOR (K) | FLUJO   | EFICIENCIA | DIM        | DRIVER                 | ARTÍCULO        |
|----------|----------|--------|-----------|---------|------------|------------|------------------------|-----------------|
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 3000      | 1006 lm | 83 lm/W    | Basculante | SECCO SK 123-B-13300   | 07.AA36.3023.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 4000      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | TCI                    | 07.AA36.5421.03 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 4000      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | TCI                    | 07.AA36.5421.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 4000      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | TCI                    | 07.AA36.5521.03 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 4000      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | TCI                    | 07.AA36.5521.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 4000      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante |                        | 07.AA36.2421.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 4000      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante |                        | 07.AA36.2521.03 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 4000      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante |                        | 07.AA36.2521.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 2700      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5121.03 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 2700      | 900 lm  | 75 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5121.06 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 2700      | 989 lm  | 82 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5123.03 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 2700      | 989 lm  | 82 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5123.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 2700      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5124.03 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 2700      | 954 lm  | 79 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5124.06 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 3000      | 934 lm  | 77 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5021.03 |
| CHIP COB | 12W      | 19°    | 3000      | 934 lm  | 77 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5021.06 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 3000      | 1047 lm | 87 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5223.03 |
| CHIP COB | 12W      | 36°    | 3000      | 1047 lm | 87 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5223.06 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 3000      | 1006 lm | 83 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5023.03 |
| CHIP COB | 12W      | 45°    | 3000      | 1006 lm | 83 lm/W    | Basculante | TCI DC MINI JOLLY DALI | 07.AA36.5023.06 |